4 otwory - tuleje stalowe wprowadzone pomiędzy układ kostek i zakotwione w fundamencie wykonanym pod nawierzchnią kostkową. Rozstaw tulei, typ i dobór fundamentu - odrębne opracowanie po uzyskaniu wytycznych od Inwestora.

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO KABLA (OŚWIETLENIE)

stylizowana studnia wg odrębnego opracowania

tablica informacyjna jak np. BUDOTECHNIKA

tablica informacyjna jak np. BUDOTECHNIKA

istniejący pomnik J.Piłsudskiego do renowacji

tablica informacyjna jak np. BUDOTECHNIKA

nawierzchnia utwardzona istniejąca do utrzymania przy realizacji Etapu I jako przystanek PKS

informacja turystyczna tablica informacyjna dwustronna na cokole 40cm; np. BUDOTECHNIKA do zasilenia

terenowy punkt poboru mocy

likwidacja istniejącej linii zasilającej (napowietrznej)

ZAKRES UZGODNIENIA nr 30/2010

ZAKRES UZGODNIENIA LISTOPAD 2011

ETAP II INWESTYCJI

ETAP III INWESTYCJI

ZATOKA AUTOBUSOWA

ARCHITEKTURA:

- (III) - ILOŚĆ KONDYGNACJI
- PROJEKTOWANY OBIEKT KUBATUROWY
- GŁÓWNE WEJŚCIA DO WIATY
- PROJEKTOWANY TRAWNIK (ZMIANY)
- (1) - PROJEKTOWANY OBIEKT - WIELOFUNKCYJNY KIOSK, WIATA PRZYSTANKOWA, TOALETA PUBLICZNA
- (2) - POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
- (3) - STYLIZOWANA STUDNIA (wg odrębnego opracowania)
- (4) - MIEJSCA POSTOJOWE

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI:

- BUDYNKI/NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI:
- ODCINKI SIECI DO USUNIĘCIA
- LATARNIE OŚWIETLENIOWE DO USUNIĘCIA

ZAKRES ROBÓT - ETAP 1:

A. DEMONTAŻE :

A.1. Demontaż słupa linii napowietrznej symb."B" wraz z latarnią i przewodami zasilającymi oświetlenie i budynek nr 14
A.2. Demontaż latarni ulicznej symb. "C", "D", "E"
- demontaż opraw
- demontaż przewodów ze słupa
- odkopanie słupa do głębokości 1,5m
- demontaż słupów wraz z fundamentami
- utylizacja opraw

A.3. Unieczynnienie linii kablowych istniejącego oświetlenia Rynku
- odkopanie rowu kablowego
- demontaż kabli
- wywóz zdemontowanych materiałów na złomowisko

B. ROBOTY PROJEKTOWANE :

B1. Zasilanie budynków
B.1.1. Budowa złącza kablowego Z1
B1.1. Budowa linii kablowej W1, relacji słup symb. "A" złącze kablowe Z1
B1.3. Budowa wlz od zabezpieczenia w złączu (patrz opis techniczny)

B.2. Punkt zasilania imprez okazjonalnych na Rynku
B.2.1. Budowa złącza kablowego Z2 (wykonuje PGE Dystrubucja S.A.)
B.2.2. Budowa rozdzielnicy terenowej R1
B2.3. Budowa linii kablowej W2 (zasilenie oświetlenia tablicy informacyjnej)
B2.4. Montaż 3 latarni parkowych dekoracyjnych

B3. Oświetlenie uliczne
B3.1. Montaż latarni ulicznych
B.3.2. Budowa linii kablowej W3 (kabel przyłączony do istn. linii zasilającej likwidowaną latarnię)

OBJAŚNIENIA :

Z1 złącze kablowo-pomiarowe ZK1b
Z2 złącze kablowo-pomiarowe wg projektu PGE Dystrybucja S.A.
W1 linia kablowa YAKXS 4x16 (zasilanie budynku mieszkalnego Rynek 14)
W2 linia kablowa YKY2o 3x2,5 (zasilanie tablicy reklamowej)
W3 linia kablowa YAKY 4x35 (zasilanie latarni na parkingu)
W4 linia kablowa YKY2o 5x6 (zasilanie latarni parkowych)
R1 szafka rozdzielcza z gniazdami wtyczkowymi 230 i 400V oraz zegarem sterującym pracą latarni Lp
Lpwx latarnia uliczna, słup aluminiowy, anodowany o wysokości 9,0m, ISAL90K/Rosa lub równoważny) oprawa okorpusie aluminiowym i pokrywie polimerowej odpornej na promieniowanie UV, stopień ochrony IP67/IP45, (Lunoida/Rosa lub równoważna), źródło światła lampa sodowa 150W, fundament F130.
Lpnx latarnia parkowa dekoracyjna, wysokość 4,0m, źródło światła lampa metalhalogenkowa 70W,
A istniejący słup linii napowietrznej (przyłączenie linii kablowej W1)
B-E istniejące latarnie oświetleniowe, demontaż
F istniejąca latarnia oświetlenia ulicznego, punkt przyłączenia projektowanych latarni oznacz. symbolem Lpwx
(19) współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych (według załączonego wykazu)

UWAGI :

1. Linie kablowe układać w ziemi zgodnie z PN 76/E-05125. Zachować normatywne odległości od istniejących sieci i zieleni.
2. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable ostonić rurami DVK (średnica rury dobrana do średnicy kabla). Rura ochronna winna wystawać po 0,5m poza obręb skrzyżowania. Pod drogą na której odbywa się ruch pojazdów kabel układać w rurze jw. ułożonej na głębokości 0,8m (od powierzchni jezdnii do górnej powierzchni rury) Końce przepustów zabezpieczyć przed zamuleniem.
3. Kable projektowane układać w odległości 0,5 m od podanej w projekcie architektonicznym krawędzi ciągów komunikacyjnych.
4. Przyłączane oprawy rozłożyć równomiernie na fazy linii zasilającej. Uziemić słupy latarni Lpw17, Lpn20.
5. Pozycjonowania latarni oświetleniowych w terenie dokonać zgodnie z zatwierdzoną planszą projektu zagospodarowania terenu.
6. Formę wysięgników (ramion) latarni wysokich ustawionych w południowej części Rynku ustalić z Zamawiającym przed montażem latarni. W projekcie oraz obliczeniach oświetlenia przyjęto wysięgniki dwuramienne o długości 1,0m i kącie wznosu 5 stopni. Słupy i wysięgniki winny pochodzić od jednego producenta i mieć taki sam kolor.
7. Na terenie na którym będą prowadzone roboty kablowe, mogą wystąpić niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Podane na mapie przebiegi sieci istniejących mogą różnić się od rzeczywistych. W celu zachowania wymaganych odległości w miejscach skrzyżowań i zbliżeń Wykonawca winien dokonać przekopów kontrolnych.
8. Oznacz. na planie latarnie zdemontować. Sprawne urządz. przekazać właścicielowi sieci. Kable po odkopaniu złomować. Przed rozpoczęciem likwidacji sieci należy spisać notatkę z Inwestorem dotyczącą odzysku demontowanych materiałów i urządzeń.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ POZIOM KONDYGNACJI = ±0,00 = 146,60mn.p.m.

UWAGI DO RYSUNKU:
- ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZEM ELEKTROENERGETYCZNYM DO OBIEKTU KUBATUROWEGO - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- WSZELKIE ROBOTY ZWIĄZANE Z EWENTUALNYM SIECIAMI TELETECHNICZNYMI LUB NISKOPRĄDOWYMI - W USTALENIU Z WYKONAWCĄ TYCH ROBÓT I ZGODNIE Z ODDZIELNYM OPRACOWANIEM
- PROJEKT STYLIZOWANEJ STUDNI WRAZ Z EWENTUALNYM PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM DO STUDNI JEST PRZEDMIOTEM ODREBNEGO OPRACOWANIA.
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ CZĘŚCIAMI BRANŻOWYMI PW - STANOWIĄ ONE MERYTORYCZNĄ CAŁOŚĆ
- TYCZENIE OBIEKTU WYKONAĆ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETĘ Z BEZWZGLĘDNYM NAWIĄZANIEM DO LOKALIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH.
- POWYŻSZE INFORMACJE BRANŻOWE DO BEZWZGLĘDNEGO ROZPATRZENIA WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYM
- OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I OZNAKOWANIE PIONOWE I DROGOWE WG. PW DRÓG

UWAGI DO DOKUMENTACJI PW:
- WSZYSTKIE WYMIARY RYSUNKU SPRAWDZIĆ BEZWZGLĘDNIE NA BUDOWIE!
- EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM!
- WĄTPLIWOŚCI WYKONAWCZE ROZSTRZYGAĆ NA BIEŻĄCO W POROZUMIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
- WSZELKIE ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

NR WERS.	DATA ZMIANY	UWAGI
1	08.2011	-

UWAGA: Projektant dopuszcza możliwość nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków wydanego pozwolenia na budowę w tolerancji zmian wskazanych zgodnie z art. 36a ust. 5. Prawa Budowlanego.

PROJEKT: PRZEBUDOWA RYNKU - REALIZACJA CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI W BURZENINIE

INWESTOR: GMINA BURZENIN, 98-260 BURZENIN, UL. SIERADZKA 1

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO BRANŻOWE: IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA, 54-129 WROCŁAW UL. IDZIKOWSKIEGO 52/5

TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - ETAP 1

BRANŻA: IE

PROJEKTANT: mgr inż. Zygmunt Stroński, NR UPRAWNIEŃ: 231/88/DW

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Józef Wysocki, NR UPRAWNIEŃ: 4/76/71/WA

OPRACOWANIE:

DATA: 03.2012 | SKALA: 1:250 | NR RYSUNKU: 01

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZEDSTAWIANY, UDOSTĘPNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA I BIURA PROJEKTÓW.